

METRIX 5510C SIGNAALINMUUNNIN

Olemassaoleville pyörrevirta-anturien ohjaimille tuottamaan ohjainten vaatima syöttöteho.

Käyttökohteet

- Puhaltimet
- Kompressorit
- Koneet
- Tuulettimet
- Generaattorit
- Moottorit
- Pumput

Valmistaja: Metrix
Tuotenumero: 5510C

Metrixin 5510C-signaalimuuntimia käytetään olemassaoleville pyörrevirta-anturien ohjaimille tuottamaan ohjainten vaatima syöttöteho sekä 4-20 mA:n signaaliulostulo esimerkiksi PLC- ja DCS-järjestelmille.

Ominaisuuksia:

- Helppoin tapa muuntaa vanhat järjestelmät
- Syöttöjännite Metrix drivereille
- 4 - 20 mA ulostulo verrannollinen tärinään

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	18 - 30 V, 60 mA
Syöttöjännite anturille	-24 V
Taajuusvaste	5 Hz - 10 kHz
Testiulostulo	-8mV/um
4-20mA ulostulo	Suhteellinen tärinään
Vikahuomiointi	Virtaustulo tippuu alle 3.6 mA, LED indikointi
Kuorman maksimi resistanssi	600 Ohm
Maksimi virtaustulo	40 mA
Eristys	500V, piirilevystä koteloon
Käyttölämpötilat	-51°C ... +100°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5510C.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/5510C.pdf>)

2. [Manuaali](http://www.mip.fi/images/docs/fi/5510C_M.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/5510C_M.pdf)

